

# Valdiklis GV14

**GV14 – tai valdiklis, kuriam paskambinus ar nusiuntus SMS žinutę, įjungtama vartų atvėrimo ar kitų sistemų automatika.**

## **Skambučiai valdikliui nemokami!**

Valdiklis automatiškai atmeta skambutį ir perjungia išėjimo relės kontaktus.



- Išėjimo relės kontaktai perjungiami telefono skambučiu arba SMS žinute
- Trys valdymo režimai:
  - *Visi* – valdyti galima bet kuriuo telefonu
  - *Vartotojai* – valdyti galima tik telefonais, kurių numeriai suvesti į *Vartotojų* ir/arba *Administratorių* sąrašus
  - *Administratoriai* – valdyti galima tik telefonais, kurių numeriai suvesti į *Administratorių* sąrašą
- Valdiklis nereaguoja į neautorizuotus skambučius ir SMS
- 1000 vartotojų ir 5 administratorių vardų ir jų telefonų numerių atmintis
- Vardų ir telefonų numerių sąrašo eksportas ir importas
- 2 jėjimai (pvz., montažinio korpuso užrakto grandinei ar vartų galinės padėties jutikliui)
- SMS žinučių siuntimas:
  - įvykus įėjimų įvykiui
  - patvirtinimas, kad valdymo komanda įvykdyta
  - periodiškai siunčiamos išsamios esamos valdiklio būsenos ataskaitos
- SMS žinučių paskirstymas administratoriams pagal valdiklio įvykių tipus
- Visų veikimo parametrų nustatymas SMS žinutėmis arba kompiuteriu per USB
- Aliuminio korpusas su aiškia šviesine veikimo indikacija
- Išskirtinai paprastai instaliuojamas ir paleidžiamas veikti

Jėjimai	2 (NC arba NO)
Išėjimas	1 relės NC-C-NO kontaktai
Išėjimo relės savybės	komutuoja nuolatinės 1A/30V srovės grandinę
Grandinės komutavimas	arba įjungta/išjungta būsenos arba impulsas
Komutavimo impulso trukmė	1-60 sek.
Valdiklio <i>Administratoriai</i>	iki 5
Valdiklio <i>Vartotojai</i>	iki 1000
Maitinimo įtampa	nuolatinė 12-36 V
Naudojama srovė	Budint – 50 mA Siunčiant SMS – momentiškaiki iki 0,5 A
Darbinė aplinka	-30°C to +55°C be kondensacijos