

Apsaugos centralė SP133

8-32 zonų ir 4 PGM išėjimų patalpų apsaugos centralė su integruotu GSM komunikatoriumi, aliuminiame korpuse

Centralės savybės:

- Metalinis korpusas papildomai pagrindinės plokštės apsaugai;
- Šios formos centralė sukurta saugoti bankomatus, seifus, transformatorines, vėjo jėgaines ir kitus panašius objektus;
- 8 zonos (plečiamos iki 32);
- 4 PGM išėjimai, valdomi telefono skambučiu arba SMS žinute;
- Prievasas dvilaidžiam gaisro (dūmų) jutikliui prijungti;
- AC arba DC maitinimas;
- Pranešimų perdavimas GPRS ryšiu į pagrindinį arba rezervinį IP adresus. GPRS ryšiui dingus pranešimai siunčiami SMS žinutėmis;
- Pranešimai siunčiami Contact ID kodais;
- Nuolatinė ryšio su CSP kontrolė;
- Prievasas kitam VHF/UHF, Ethernet ar GSM siųstuvui prijungti;
- Kaupiama įvykių istorija;
- Nuotolinis konfiguravimas, valdymas ir atnaujinimas iš CSP;
- Vartotojų informavimas apie įvykius SMS žinutėmis;
- Valdymas su Protegus SK130LED arba Paradox K32+, K32, K636, K10V, K10H klaviatūromis, OS Android programa, skambučiu, SMS ir iButton raktu.



Techniniai parametrai

| | |
|-------------------------------------|---|
| Įėjimai | 8, nustatomas NC, NO arba EOL=2,2 kΩ tipas |
| Zonos | Plėtikliais plečiama iki 32 |
| Plėtikliai | 9 tipų, įskaitant 2-laidę priešgaisrinę |
| Išėjimai | 4, atvirojo kolektoriaus tipo, iki 30 V / 1.5 A, valdomi nuotoliniu būdu |
| Saugojimo režimai | 4, ARM / STAY / STAY DELAY / OFF |
| Zonos išjungimo funkcija | Yra |
| Vartotojo atpažinimo kodai | Iki 40 |
| Suderinamos klaviatūros | Protegus SK130LEDW, SK130LEDB Paradox K32, K636, K10V, K10H, K32+ nuo SP133_v150326 |
| Kitos valdymo priemonės | OS Android programa, skambučiu, SMS ir iButton raktu |
| GSM modemas | Dvidažnis 900/1800 MHz |
| Ryšys su CSP | GPRS (TCP/IP arba UDP/IP), SMS |
| Pranešimų siuntimo algoritmas | Nuolat siunčia pranešimus pagrindiniu CSP imtuvo IP adresu. Ryšiu nutrūkus, automatiškai persijungia siųsti atsarginiu IP adresu. |
| Pranešimų formatas | Contact ID |
| SMS pranešimų vartotojams siuntimas | Iki 5 telefonų |
| SMS pranešimų tekstas | Iš anksto nustatytos pageidaujamos frazės |
| Valdymas OS Android įrenginiu | Iki 5 telefonų |
| Skambučiai vartotojui | Į 2 telefonus, įvykus iš anksto nustatyto tipo įvykiui |
| Įvykių atmintis | Yra |
| Vidinis laikrodis | Yra |
| MCI magistralė | Yra, papildomam pranešimų siųstuvui ir/arba iButton raktų kodų imtuvui |
| Parametrų nustatymas | Programa SPconfig per USB arba GPRS |
| Maitinimo įtampa | Kintama 16-18 V arba nuolatinė 16-24 V |

| | |
|---|---|
| Naudojama srovė | Iki 80 mA budint; iki 150 mA siuntimo metu |
| Rezervinis maitinimo šaltinis | 4-7 Ah talpos 12 V akumulatorius |
| Prijungtų apsaugos prietaisų maitinimas | Nuolatinė 13,6 V iki 1,1 A |
| Darbinė aplinka | Temperatūra nuo -10°C iki +55°C, kai santykinė oro drėgmė iki 80 %, esant 20 °C |
| Matmenys | 107,9 x 65 x 25 mm |
| Masė | 0,17 kg |