

Belaidis potvynio jutiklis

**Pažangus potvynio jutiklis su integruotu RF siųstuvu.
Sukurtas taip, kad naudotų žemos srovės šaltinį.**

Savybės:

- Integruota jungtis išorinio jutiklio prijungimui
- Jutiklis naudoja pranešimų kontrolę, tai užtikrina sėkmingą pranešimų perdavimą



Specifikacija

Aptikimo metodas	Išoriniai auksiniai kontaktai
Moduliacijos tipas	GFSK
Veikimo dažnių juosta	868-869MHz / 916-917MHz
Identifikacija	Unikalus serijos ID numeris– 24 bitai
Perduodami pranešimai centrinei	Alarm, Tamper, Supervision, Low Bat Supervision
LED indikacija	Signalizacijos metu
Savisaugos jungiklis	Savisauga nuo atidarymo ir jutiklio nuėmimo nuo paviršiaus
Komunikacijos atstumas atviroje erdvėje	500m
Srovės sunaudojimas	Budėjimo būsena ~3 μA Priėmimo būsena ~29 mA Perdavimo būsena ~38 mA
Baterija	Ličio jonų 3V baterija Tipas: CR123A Dydis: 2/3AA
Baterijos tarnavimo laikas	iki 5 metų
Išsikraunanti baterija	~2.4Vdc
Perdavimo galia	~10dBm
Darbinė temperatūra	-10°C iki +55°C
Matmenys	97mm x 22mm x 21mm
Svoris (su baterija)	40 g