

# PB-LoRa Botón de Pánico

**Rango de operación  
hasta 5000 m**

▼ BOTÓN DE PÁNICO INALÁMBRICO PB-LORA



## Botón de pánico inalámbrico

Actualice sus soluciones de respuesta de emergencia con el botón de pánico PB-LORA. El PB-LORA está diseñado para transmitir eventos de emergencia de forma inalámbrica, brindando a sus clientes un servicio confiable y solución de respuesta de emergencia eficiente.

Con un alcance inalámbrico de línea de visión de hasta 5000 metros, el PB-LORA es perfecto para grandes edificios, campus y otras áreas de alto tráfico. Y con la capacidad de conectar hasta 250 unidades de botones de pánico en un sistema, puede proporcionar una cobertura integral para todas las necesidades de sus clientes.

El PB-LORA está diseñado para funcionar a la perfección con el panel de control Flexi SP3 y la aplicación inteligente Protegus 2, lo que facilita la integración en sus soluciones de seguridad existentes. Además, con una duración de la batería de al menos 3 años, puede confiar en que el PB-LORA estará ahí para sus clientes cuando más lo necesiten.

## CARACTERÍSTICAS

### Comunicación:

- Alcance inalámbrico de línea de visión hasta 5000 m.

### Conexión:

- El botón de pánico inalámbrico PB-LORA se conecta al panel de control "FLEXi" SP3 a través del transceptor RF-LORA.

## ESPECIFICACIONES:

Frecuencia de transmisión	433,3-434,7 MHz
Tipo de modulación	LoRa
Fuente de alimentación	3 V, batería CR123A
Duración de la batería	Al menos 3 años
Consumo actual	Hasta 0,008 mA (en espera) Hasta 50 mA (a corto plazo, mientras enviando)
Cifrado de informes	Si
Rango en espacio abierto	5000 m
Entorno operativo	Temperatura de -10 °C a 50 °C, humedad relativa - hasta 80% en +20 °C
Dimensiones del comunicador	62 x 77 x 25 mm
Peso	0.08 kg

