

GSM модуль G10

GSM коммуникатор для передачи сообщений панелей Paradox, DSC, Caddx, Pyronix.

Свойства коммуникатора:

- Модуль передает все сообщения панелей указанных производителей кодами Contact ID
- Может действовать с панелями иных, чем указано, производителей, используя C11, C14 или CZ6 внешние порты модулей
- Передача сообщений по GPRS на основной или резервный IP адрес. При прерывании GPRS сообщения передаются SMS сообщениями
- Постоянный контроль связи с ПЦН
- Порт для подключения другого VHF/UHF, Ethernet или GSM передатчика
- Изменение удаленным способом состояния выхода OUT1
- Уведомление о событиях до 4 пользователей SMS сообщениями
- Доступ к изменению параметров модуля защищен паролями двух уровней
- Особо быстрое и удобное конфигурирование через USB
- Удаленное конфигурирование, управление и обновление с ПЦН
- Привязка модуля к одной охранной службе
- Металлический корпус



Технические параметры

Входы (IN1-IN2) 2, NC типа	Входы (IN1-IN2) 2, NC типа
Выход (OUT1) 1, ОС типа, коммутирует 30 В / 100 мА	Выход (OUT1) 1, ОС типа, коммутирует 30 В / 100 мА
Связь с основным IP приемником GPRS или SMS	Связь с основным IP приемником GPRS или SMS
Связь с резервным IP приемником GPRS или SMS	Связь с резервным IP приемником GPRS или SMS
Передача через GPRS протоколами TCP/IP или UDP/IP	Передача через GPRS протоколами TCP/IP или UDP/IP
Формат сообщений кодами Contact ID	Формат сообщений кодами Contact ID
Передача SMS сообщений пользователям	Передача SMS сообщений пользователям

Совместим с

PARADOX	Spectra series: SP5500, SP6000, SP7000, 1727, 1728, 1738 Magellan series: MG5000, MG5050, DIGI PLEX: EVO48, EVO192, EVO96, NE96 Esprit series: E55, 728ULT, 738ULT
DSC	Power Series: PC1616, PC1832, PC1864 PC585, PC1565, PC5020
PYRONIX	Matrix Series: MATRIX 424, MATRIX 832, MATRIX 832+, MATRIX 6, MATRIX 816
CADDX	NX-4, NX-6, NX-8
SECOLINK	PAS832

Коммуникатор (G10) совместим с охранными панелями других производителей с помощью модулей сопряжения **C11**, **C14** или **CZ6**.

